

正誤表（別紙 1）

別添 6 ページ

ii 最大等価等方輻射電力が 25mW 以下の無線局の無線設備

<誤>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|-------------------------|---------|----------------------------|--|------------------------|
| 20MHz 以下 | 5955MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 30MHz 以上 |
| | 6415MHz | 6425MHz 以上 6425.5MHz 未満 | 50μW 以下 | 10MHz 以上 10.5MHz 未満 |
| | | 6425.5MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 10.5MHz 以上 |
| 20MHz 超え 40MHz 以下 | 5965MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 40MHz 以上 |
| | 6405MHz | 6425MHz 以上 6425.4MHz 未満 | 50μW 以下 | 20MHz 以上 20.4MHz 未満 |
| | | 6425.4MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 20.4MHz 以上 |
| 40MHz 超え 80MHz 以下 | 5985MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 60MHz 以上 |
| | 6385MHz | 6425MHz 以上 6425.2MHz 未満 | 50μW 以下 | 40MHz 以上 40.2MHz 未満 |
| | | 6425.2MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 40.2MHz 以上 |
| 80MHz を超え 160MHz 以下 | 6025MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 100MHz 以上 |
| | 6345MHz | 6425MHz 以上 6425.1MHz 未満 | 50μW 以下 | 80MHz 以上 80.1MHz 未満 |
| | | 6425.1MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 80.1MHz 以上 |
| 160MHz を超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 2μW/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5μW/MHz 以下 | 160MHz 以上 |

<正>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|-------------------------|---------|----------------------------|--|------------------------|
| 20MHz 以下 | 5955MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 30MHz 以上 |
| | 6415MHz | 6425MHz 以上 6425.5MHz 未満 | 50μW 以下 | 10MHz 以上 10.5MHz 未満 |
| | | 6425.5MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 10.5MHz 以上 |
| 20MHz 超え 40MHz 以下 | 5965MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 40MHz 以上 |
| | 6405MHz | 6425MHz 以上 6425.4MHz 未満 | 50μW 以下 | 20MHz 以上 20.4MHz 未満 |
| | | 6425.4MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 20.4MHz 以上 |
| 40MHz 超え 80MHz 以下 | 5985MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 60MHz 以上 |
| | 6385MHz | 6425MHz 以上 6425.2MHz 未満 | 50μW 以下 | 40MHz 以上 40.2MHz 未満 |
| | | 6425.2MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 40.2MHz 以上 |
| 80MHz を超え 160MHz 以下 | 6025MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 100MHz 以上 |
| | 6345MHz | 6425MHz 以上 6425.1MHz 未満 | 50μW 以下 | 80MHz 以上 80.1MHz 未満 |
| | | 6425.1MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 80.1MHz 以上 |
| 160MHz を超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5μW/MHz 以下 | 160MHz 以上 |

正誤表（別紙２）

６ページ「広帯域無線 LAN の技術的条件の検討」

③不要発射の e. i. r. p. 許容値

<誤>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 20MHz以下 | 5955MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 (VLP モード) |
| | 6415MHz | 6425.5MHz未満 6425.5MHz以上 | 50 μW以下 12.5 μW以下 |
| 20MHzを超え 40MHz以下 | 5965MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6405MHz | 6425.4MHz未満 6425.4MHz以上 | 12.5 μW以下 0.2 μW以下 |
| 40MHzを超え 80MHz以下 | 5985MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6385MHz | 6425.2MHz未満 6425.2MHz以上 | 12.5 μW以下 0.2 μW以下 |
| 80MHzを超え 160MHz以下 | 6025MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6345MHz | 6425.1MHz未満 6425.1MHz以上 | 12.5 μW以下 12.5 μW以下 |
| 160MHzを超え 320MHz以下 | 6105MHz 6265MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 2 μW/MHz以下 12.5 μW/MHz以下 |

<正>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 20MHz以下 | 5955MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 (VLP モード) |
| | 6415MHz | 6425.5MHz未満 6425.5MHz以上 | 50 μW以下 12.5 μW以下 |
| 20MHzを超え 40MHz以下 | 5965MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6405MHz | 6425.4MHz未満 6425.4MHz以上 | 12.5 μW以下 0.2 μW以下 |
| 40MHzを超え 80MHz以下 | 5985MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6385MHz | 6425.2MHz未満 6425.2MHz以上 | 12.5 μW以下 0.2 μW以下 |
| 80MHzを超え 160MHz以下 | 6025MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW以下 50 μW以下 |
| | 6345MHz | 6425.1MHz未満 6425.1MHz以上 | 12.5 μW以下 12.5 μW以下 |
| 160MHzを超え 320MHz以下 | 6105MHz 6265MHz | 5925MHz以下 6425MHz以上 | 0.2 μW/MHz以下 12.5 μW/MHz以下 |

正誤表（別紙 3）

61 ページ 表 2.5-9

「6GHz 帯無線 LAN システムの 320MHz 幅チャネルの不要発射の強度の許容値」

<誤>

（LPI モード）

| 占有周波数帯幅 | 基準チャネル | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|--------------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------------|
| 160MHz を 超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 2 μ W/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 6425.7MHz 未満 | 50 μ W/MHz 以下 | 160MHz 以上 160.7MHz 未満 |
| | | 6425.7MHz 以上 | 12.5 μ W/MHz 以下 | 160.7MHz 以上 |

（VLP モード）

| 占有周波数帯幅 | 基準チャネル | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|--------------------------------|---------|------------|--|----------------|
| 160MHz を 超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 2 μ W/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5 μ W/MHz 以下 | 160MHz 以上 |

<正>

(LPI モード)

| 占有周波数帯幅 | 基準チャンネル | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力) | 基準チャンネルからの差の周波数 |
|--------------------------------|---------|----------------------------|--|--------------------------|
| 160MHz を 超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 2 μ W/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 6425.7MHz 未満 | 50 μ W/MHz 以下 | 160MHz 以上 160.7MHz 未満 |
| | | 6425.7MHz 以上 | 12.5 μ W/MHz 以下 | 160.7MHz 以上 |

(VLP モード)

| 占有周波数帯幅 | 基準チャンネル | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価 等方輻射電力) | 基準チャンネルからの差の周波数 |
|--------------------------------|---------|------------|--|-----------------|
| 160MHz を 超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 0.2 μ W/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5 μ W/MHz 以下 | 160MHz 以上 |

ii 最大等価等方輻射電力が 25mW 以下の無線局の無線設備

<誤>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の 1MHz の帯域幅における等価等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|-------------------------|---------|----------------------------|--|------------------------|
| 20MHz 以下 | 5955MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 30MHz 以上 |
| | 6415MHz | 6425MHz 以上 6425.5MHz 未満 | 50μW 以下 | 10MHz 以上 10.5MHz 未満 |
| | | 6425.5MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 10.5MHz 以上 |
| 20MHz 超え 40MHz 以下 | 5965MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 40MHz 以上 |
| | 6405MHz | 6425MHz 以上 6425.4MHz 未満 | 50μW 以下 | 20MHz 以上 20.4MHz 未満 |
| | | 6425.4MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 20.4MHz 以上 |
| 40MHz 超え 80MHz 以下 | 5985MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 60MHz 以上 |
| | 6385MHz | 6425MHz 以上 6425.2MHz 未満 | 50μW 以下 | 40MHz 以上 40.2MHz 未満 |
| | | 6425.2MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 40.2MHz 以上 |
| 80MHz を超え 160MHz 以下 | 6025MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 100MHz 以上 |
| | 6345MHz | 6425MHz 以上 6425.1MHz 未満 | 50μW 以下 | 80MHz 以上 80.1MHz 未満 |
| | | 6425.1MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 80.1MHz 以上 |
| 160MHz を超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 2μW/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5μW/MHz 以下 | 160MHz 以上 |

<正>

| 占有周波数帯幅 | 基本周波数 | 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値 (任意の1MHzの帯域幅における等価等方輻射電力) | 基準チャネルからの差の周波数 |
|-------------------------|---------|----------------------------|--|------------------------|
| 20MHz 以下 | 5955MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 30MHz 以上 |
| | 6415MHz | 6425MHz 以上 6425.5MHz 未満 | 50μW 以下 | 10MHz 以上 10.5MHz 未満 |
| | | 6425.5MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 10.5MHz 以上 |
| 20MHz 超え 40MHz 以下 | 5965MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 40MHz 以上 |
| | 6405MHz | 6425MHz 以上 6425.4MHz 未満 | 50μW 以下 | 20MHz 以上 20.4MHz 未満 |
| | | 6425.4MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 20.4MHz 以上 |
| 40MHz 超え 80MHz 以下 | 5985MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 60MHz 以上 |
| | 6385MHz | 6425MHz 以上 6425.2MHz 未満 | 50μW 以下 | 40MHz 以上 40.2MHz 未満 |
| | | 6425.2MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 40.2MHz 以上 |
| 80MHz を超え 160MHz 以下 | 6025MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW 以下 | 100MHz 以上 |
| | 6345MHz | 6425MHz 以上 6425.1MHz 未満 | 50μW 以下 | 80MHz 以上 80.1MHz 未満 |
| | | 6425.1MHz 以上 | 12.5μW 以下 | 80.1MHz 以上 |
| 160MHz を超え 320MHz 以下 | 6105MHz | 5925MHz 以下 | 0.2μW/MHz 以下 | 180MHz 以上 |
| | 6265MHz | 6425MHz 以上 | 12.5μW/MHz 以下 | 160MHz 以上 |