

## 資料 15

「投票日当日使用電子投票機及び発券機検査票」

「開票・集計装置検査票」(広島市)

検査員		

投票日当日使用電子投票機及び発券機検査票

平成 年 月 日

電子投票機 No.	パソコン No.	ICカード読み書き装置 No.
-----------	----------	-----------------

1 電子投票機器を構成する部品の確認

部品	個数	部品	個数	部品	個数
電子投票機 (本体、表示灯、タッチペンを含む。)		パソコン (電源アダプタ、マウスを含む。)		投票カード	
補助入力装置		ICカード読み書き装置 (接続ケーブルを含む。)		電磁的記録媒体 (原本)	
ヘッドフォン		運用カード		電磁的記録媒体 (複写)	

2 電子投票機等の起動 (電源投入からゼロ票確認まで)

電子投票機の操作等	電子投票機の操作における確認事項	電子投票機の操作等	電子投票機の操作における確認事項
投票カード発券機 の操作等		1 電磁的記録媒体 の挿入及び電子投票 機の起動	<input type="checkbox"/> 電磁的記録媒体 (原本・複写) の挿入・電源投入後、電子投票機のOSが正常に起動すること。 <input type="checkbox"/> 投票プログラムが正常にインストールされること。 <input type="checkbox"/> 自動自己診断機能により、電子投票機等に機能的な障害が発生していないこと。 <input type="checkbox"/> 候補者情報が正常にインストールされること。 <input type="checkbox"/> 処理選択画面 (「機器診断」・「投票」・「終了」) が表示されること。(ここでは選択しない。)
1 投票カード発 券機の起動	<input type="checkbox"/> 自動自己診断機能により、投票カード発券機等に機能的な障害が発生していないこと。	2 ゼロ票確認 (すべての電子投票 機に対して行う。)	<input type="checkbox"/> 処理選択画面の「投票」ボタンに触れて、ゼロ票確認画面が表示されること。 <input type="checkbox"/> 運用カードを挿入し、ゼロ票である旨の音声が行われること。(運用カードは自動的に排出されるが、運用カードを抜くと音声が中断する。) <input type="checkbox"/> 運用カードを抜いて、投票可能な状態になること。
2 運用カードの 発券	<input type="checkbox"/> 運用カードの発券が正常に行えること。  <input type="checkbox"/> すべての電子投票機のゼロ票確認に使用した運用カードの挿入後、運用カードの登録が終了すること。		
3 投票カードの 発券	<input type="checkbox"/> 投票カード (健常者用又は視覚障害者用) の発券が正常に行えること。		

3 投票操作の確認

電子投票機の画面 等	電子投票機の操作等における確認事項	(音声表示型として使用する場合)	
		電子投票機の音声 表示等	電子投票機の操作等における確認事項
1 投票カードの 挿入	<input type="checkbox"/> 投票カードが正常に引き込まれること。	1 投票カードの 挿入	<input type="checkbox"/> 投票カードが正常に引き込まれること。 <input type="checkbox"/> 電子投票機の操作方法について音声により説明されること。 <input type="checkbox"/> 電子投票機の表示画面に、操作の進捗状況が表示されること。
2 候補者選択画 面	<input type="checkbox"/> すべての候補者が一覧表示されること。(選択画面)  <input type="checkbox"/> 表示された候補者のうち1名のみを選択できること。 <input type="checkbox"/> 投票しないで終了することが選択できること。	2 候補者選択音 声表示	<input type="checkbox"/> 候補者の選択方法について音声案内されること。 <input type="checkbox"/> 補助入力装置の「←」キー又は「→」キーを押すことにより、すべての候補者が音声表示されること。 <input type="checkbox"/> 音声表示された候補者のうち1名のみを選択できること。 <input type="checkbox"/> 投票しないで終了することが選択できること。
3 選択した候補 者の確認画面	<input type="checkbox"/> 選択した候補者を確認するため拡大表示されること。(確認画面) <input type="checkbox"/> 確認後、選択した候補者に投票できること。 <input type="checkbox"/> 確認後、選択した候補者を変更し、候補者選択画面に戻ることができること。(この操作が繰り返し行えること。)  <input type="checkbox"/> 投票しないで終了することを確認できること。(確認画面) <input type="checkbox"/> 確認後、投票しないで終了できること。 <input type="checkbox"/> 確認後、投票しないで終了することを変更し、候補者選択画面に戻ることができること。(この操作が繰り返し行えること。)	3 選択した候補 者の確認音声表 示	<input type="checkbox"/> 選択した候補者を確認するため再度音声表示されること。 <input type="checkbox"/> 確認後、選択した候補者に投票できること。 <input type="checkbox"/> 確認後、選択した候補者を変更し、候補者選択音声表示に戻ることができること。(この操作が繰り返し行えること。)  <input type="checkbox"/> 投票しないで終了することを確認できること。 <input type="checkbox"/> 確認後、投票しないで終了できること。 <input type="checkbox"/> 確認後、投票しないで終了することを変更し、候補者選択音声表示に戻ることができること。(この操作が繰り返し行えること。)
4 終了画面	<input type="checkbox"/> 投票操作を正常に終了することができること。 <input type="checkbox"/> 投票カードが正常に排出されること。	4 終了画面	<input type="checkbox"/> 投票操作を正常に終了することができること。 <input type="checkbox"/> 投票カードが正常に排出されること。

4 電子投票システムの終了 (投票終了後)

電子投票機の操作等	電子投票機の操作における確認事項
投票カード発券機 の操作等	
投票カード発券 機の終了	<input type="checkbox"/> 終了ボタンを押し、投票カード発券プログラムが正常に終了すること。 <input type="checkbox"/> 投票カード発券機の電源を落とすことができること。
電子投票機の閉鎖	<input type="checkbox"/> 運用カード挿入後、「選挙終了確認」→「投票機閉鎖」の画面表示を確認し、電源を落とすことができる状態になること。 <input type="checkbox"/> 電源を落とした後、電磁的記録媒体 (原本・複写) が取り出せること。

開票・集計装置検査票

平成 年 月 日

検査員		

開票・集計用 パソコン No.	ICカード読み取り 装置 No.	プリンタ No.
--------------------	---------------------	-------------

1 開票・集計装置を構成する部品の確認

部 品	個 数	部 品	個 数
パソコン (電源アダプタ、マウスを含む。)		ICカード読み取り装置 (接続ケーブルを含む。)	
プリンタ (接続ケーブルを含む。)			

2 開票・集計装置の起動 (電源投入からプログラム起動まで)

開票・集計装置の操作等	開票・集計装置の操作における確認事項
1 開票・集計装置の電源投入	<input type="checkbox"/> 接続されている機器が正常に電源投入できること。
2 記録媒体枚数の設定	<input type="checkbox"/> 開票・集計装置に読み込む記録媒体の枚数を設定することができること。
3 開票・集計装置の起動	<input type="checkbox"/> プログラムが起動すること。
	<input type="checkbox"/> 候補者情報等開票に必要なデータの読み込みが正常に行えること。
	<input type="checkbox"/> 開票・集計装置に設定した記録媒体の枚数が「残り媒体数」欄に表示されること。

3 開票・集計操作の確認

開票・集計装置の操作等	開票・集計装置の操作における確認事項
1 投票データ読み画面	<input type="checkbox"/> 記録媒体がICカード読み取り装置に正常に挿入できること。 <input type="checkbox"/> 読み込まれた記録媒体の次の内容が表示されること。 ・「原本」又は「複写」の別、投票機ID及び読み時刻 <input type="checkbox"/> 「残り媒体数」欄の表示枚数が1減されること。 (「原本」読み済みで同一投票機「複写」を読み込んだ場合は、数値は変わらない。) <input type="checkbox"/> この操作が、「残り媒体数」欄の表示枚数がゼロになるまで繰り返すことができること。
2 投票結果表示画面	<input type="checkbox"/> 読み結果が、画面に表示されること。 ・選挙名及び選挙区名 ・投票した者の数、投票しないで操作を終了した者の数及びそれらの合計 ・各候補者の順位、候補者ID、候補者名及び得票数
3 投票結果出力	<input type="checkbox"/> 読み結果が、画面に印刷のプレビューとして表示されること。 ・選挙名、選挙区名、定数及び年月日 ・投票した者の数、投票しないで操作を終了した者の数及びそれらの合計 ・各候補者の得票順に、候補者ID、候補者名、所属政党及び得票数 <input type="checkbox"/> 印刷のプレビューと同じ内容がプリンタから出力されること
4 原本複写チェック	<input type="checkbox"/> 集計を行った記録媒体の「原本」又は「複写」の別が、画面に正常に表示されること
5 操作ログの記録	<input type="checkbox"/> 操作ログが画面に正常に表示されること <input type="checkbox"/> 操作ログが正常に保存されること
6 記録媒体枚数の変更	<input type="checkbox"/> 記録媒体読み込み枚数が変更できること <input type="checkbox"/> 1枚目の記録媒体を読み込んだ時点で変更ができなくなること

4 開票・集計装置の終了 (プログラム終了から電源切断まで)

開票・集計装置の操作等	開票・集計装置の操作における確認事項
開票・集計装置の終了	<input type="checkbox"/> 終了ボタンを押し、開票・集計プログラムが正常に終了すること。 <input type="checkbox"/> 開票・集計装置が正常に電源切断できること。