

○ 総務省告示第 号

無線局免許手続規則（昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号）別表第二号の二第3注7(5)の規定に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を次のように定める。

令和 年 月 日

総務大臣 金子 恭之

変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式は、次の表のとおりとする。

周波数帯	標準的な変調方式	備考
五・八 GHz 帯（五・八五 GHz を超え五・九二五 GHz 以下）	一 二八値直交振幅変調 直交周波数分割多重変調	
六・四 GHz 帯（六・四二五 GHz を超え六・五七 GHz 以下）		
六・九 GHz 帯（六・八七 GHz を超え七・一二五 GHz 以下）		

<p>六 GHz 帯（五・九二五 GHz を超え六・四二五 GHz 以下）</p>	<p>四相位相変調 一六値直交振幅変調 六四値直交振幅変調 二五六値直交振幅変調 直交周波数分割多重変調</p>	
<p>六・五 GHz 帯（六・五七 GHz を超え六・八七 GHz 以下） 七・五 GHz 帯（七・四二五 GHz を超え七・七五 GHz 以下）</p>	<p>四相位相変調 一六値直交振幅変調 六四値直交振幅変調 一二八値直交振幅変調 直交周波数分割多重変調</p>	
<p>一一 GHz 帯（一〇・七 GHz を超え一一・七 GHz 以下） 一五 GHz 帯（一四・四 GHz を超え一五・三五 GHz 以下）</p>	<p>四相位相変調 八相位相変調 一六値直交振幅変調 六四値直交振幅変調 二五六値直交振幅変調</p>	<p>無線局の目的が電気通信業務用であるものに限る。</p>

	<p>一〇二四値直交振幅変調</p> <p>四相位相変調</p> <p>六四値直交振幅変調</p>	無線局の目的が電気通信業務用であるものを除く。
一一GHz帯（一一・二GHzを超え一一・五GHz以下）	<p>四相位相変調</p> <p>一六値直交振幅変調</p> <p>三二値直交振幅変調</p> <p>六四値直交振幅変調</p> <p>一二八値直交振幅変調</p>	
一八GHz帯（一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下）	<p>四相位相変調</p> <p>六四値直交振幅変調</p> <p>二五六値直交振幅変調</p> <p>一〇二四値直交振幅変調</p>	無線局の目的が電気通信業務用であるものに限る。
	<p>四相位相変調</p> <p>六四値直交振幅変調</p>	無線局の目的が電気通信業務用である

るものを除く。